LBE

Boîtes d'extension DALI esclave

Description

Arcom propose la gamme de contrôleur LBE, une solution d'extension pour contrôleur LBC et HLBC, pour lumières et stores. L'ensemble contrôleur LBC + boîte d'extension LBE permet de créer un contrôleur 8 sorties.

LBE-0230

LBE-0270

LBE-0900

Divers :

- Idéal pour le neuf et la rénovation
- Pilotage direct des lumières
- Pilotage direct des stores
- accessoires : multicapteurs et boitiers d'ambiance

LBE

Boîtes d'extension DALI esclave

Configuration technique

Boîtier indice de protection :	IP20
Matériau :	ABS V0
Dimensions :	L143 x 95 x 71 mm
Alimentation :	100 à 230V AC / 50 à 60 Hz
Puissance au repos :	<1W
Protection :	Par disjoncteur Classe D
Protocoles de communication :	LonWorks, DALI

Connexions réseau :	DALI : 4 Bornes double connexion sans polarité Câblage soit à l'aide de 2 fils HO5VK de 0,5 à 1,5 mm soit par câble SYT1 1 paire 0,9 mm² Sortie : Courant Max 200 mA LON : 2 bornes, câble LON certifié (ex Belden 7701NH)
Environnement :	Température d'utilisation 5°C à +45°C* Température de stockage -20°C à +70°C Humidité relative +20% à +90% sans condensation
Sorties STORES	230 V AC 24 V DC
Sorties LUMIERES	0 - 10 V DC Sorties relais 80A 20ms (TOR)

Références	LBE-0230	LBE-0270	LBE-0900
Store 230 V AC	4		
Stores 24 V DC		4	
Lumières 0-10 V DC			4
Lumières TOR			4
Entrées contact sec	8	8	
Boîte extension DALI esclave	Oui	Oui	Oui